

**豊中市立文化芸術センター**  
**中ホール（アクア文化ホール） 照明設備**

2017/5/1現在

	回路数		仕様	備考
1B	20A	9回路	1回路2口(20A/C型)	※直回路のみ(2回路未使用)
				LED×7台(1台につき3灯 #W・#W・#72)
2B	20A	9回路	1回路2口(20A/C型)	※直回路のみ(2回路未使用)
				LED×7台(1台につき3灯 #W・#W・#72)
3B	30A	9回路	1回路2口(20A/T型)	※ポーターコンセント切替式
PS	30A	12回路	1回路2口(20A/T型)	※回路番号①②直調切替可
1S	30A	16回路	1回路2口(20A/T型)	1kwフレネル×20台
				※回路番号①⑥直調切替可
2S	30A	16回路	1回路2口(20A/T型)	1kwフレネル×20台
				※回路番号①⑥直調切替可
UH	30A	8回路	1回路3口(20A/T型)	1色15灯(#71・#72・#63・#22)
UHコンセント	30A	12回路	1回路2口(20A/T型)	UHとは別回路 吊り下げボタン付 ※回路番号①②直調切替可
LH	30A	8回路	1回路1口(30A/C型)	上下各4回路/1色16灯(#73・#59・#40・#22)
FR下手	30A	3回路	1回路3口(30A/A型)	1kw平凸×9台(3台3色)
FR上手	30A	3回路	1回路3口(30A/A型)	1kw平凸×9台(3台3色)
CL	30A	12回路	1回路2口(20A/T型)	1kw平凸×24台(1回路につき各2台)
FC下手	30A	9回路	1回路1口(30A/C型)	3口BOX 前・中・後 ※回路番号①④直調切替可
FC上手	30A	9回路	1回路1口(30A/C型)	3口BOX 前・中・後 ※回路番号①④直調切替可
前FC	30A	4回路	1回路2口(30A/C型)	2口BOX 下前・上前
後FC	30A	4回路	1回路2口(30A/C型)	4口BOX 後方中央 ※回路番号①直調切替可
花道C	30A	2回路	1回路1口(30A/C型)	2口BOX

	仕様	数量	備考
フットライト	舞台前収納式	1式	3色/21灯・21灯・22灯
花道フットライト	固定埋め込み式	1式	2色12灯(#78・#W)
反響板ライト	天板ライト	1式	LED×40灯(8系統)
PIN	2KWクセノン	2台	
照明調光卓	松村電機製作所 F151	1式	コントロールチャンネル数 × 120チャンネル
			パッチ場面数 × 4場面 + 1:1パッチ場面
			記憶キュー数 × 1000キュー
			グランドマスターフェーダー × 1本
			プリセットフェーダー 60本 × 3段(120本 × 1段)
			サブマスターフェーダー 20本 × 50ページ
			外部記憶 3.5インチ フロッピーディスク COMOS対応